

Interruptor Polar

Interruptor inteligente que se conecta con la central para activar remotamente una carga de 500w.



Diseño moderno, 1, 2 ó 3 botones



Sin parpadeo, seguro y estable



Sin necesidad de cableado externo



Control doble, control múltiple





🗣️ Control por Voz 📱 Control por Aplicación 🌐 Comunicación con otros dispositivos



General	
Unidad de control	Relé Magnético
Temperatura de Funcionamiento	-5~45°C
Humedad de funcionamiento	5~90%
Alimentación	DC 5V-30V O AC 90-250V
Consumo	<1mW
Carga máxima	Carga resistiva 500W (una vía) Carga capacitiva/reductiva 200W (una vía)
Tipo de Batería	CR123A
Duración de la Batería	5 años
Comunicación	
Protocolo de Comunicación	CoSS
Rango de Señal (Campo Abierto)	200m
Construcción	
Color	Blanco
Dimensiones	120x70x35mm
Carcasa	ABS+PC

Polar Switch (1 vía)	
Modelo	LS211-WH1
Conexión	Fase
Peso	103g
Polar Switch (2 vía)	
Modelo	LS211-WH2
Conexión	Fase
Peso	112g
Polar Switch (3 vía)	
Modelo	LS211-WH3
Conexión	Fase
Peso	123g



Acot: mm